

家长端 + 门店端新首页 · 修订方案与方案图 · 2026-10-03

01 · 已确认的实施边界

家长端 P2、门店端 S1 以用户提供的 9 月 21 日 flat1 原型为视觉基准。除已明确沟通的变更，其余布局、颜色、字号、间距、卡片、模块顺序与入口 1:1 复刻。暂未实现的功能保留原有结构和位置，先用未开通状态展示，再逐块接通。已上线设备管理后台沿用，本轮不重做。此交付是修订方案与静态方案图，不表示功能已经上线。

02 · 看图说明

配套图分两部分：上部为两端首期首页状态，下部为设备扫码与对账流程。首页直接沿用原型的结构和样式，不重新设计。未实现模块保留卡片结构、图标与高度，示例业务数值替换为横线或未开通提示。孩子、检查记录和品牌等可接入模块中的示例数据仅用于说明排版，上线时必须替换为授权范围内真实数据；没有数据则显示无记录，不能回填演示数据。方案图中的首期未绑定设备卡代表初始状态，并非删除后续手动记录功能。

03 · 家长端首期模块

保留品牌头部、菜单、孩子选择、添加孩子、消息铃铛、今日护眼、设备卡、首页解读、最近检查、趋势对比、眼轴百分位、常用功能与聊天输入区。已有孩子、检查、趋势、历史解读等接真实服务。完成度、设备使用记录、首页 AI 摘要、消息中心、百分位模块保持布局并显示未开通，不生成虚构统计、红点或医学结论。原入口尚未实现时显示未开通，已有服务入口沿用。

04 · 门店端首期模块

保留品牌头部、我的 / 案例页签、待办清单、今日数据、待跟进复查、最近处理孩子、只读示范档案、家长记录汇总、家长连接、快捷操作、常用工具和聊天区。最近孩子、示范档案和家长互绑复用已有能力；待办、今日统计、复查提醒、跨孩子记录汇总等按接口核查结果预留。案例页签下的内容同样保留，不能只做默认页签。所有已有入口逐项核对真实服务，不因原型中有按钮便认定已实现。

05 · 首页切换与聊天

家长端、门店端共用机构新版首页开关，默认关闭；关闭展示旧版。继续使用既有智脑登录入口与聊天地址，不改双码中的登录码。新首页在认证完成后渲染；发送消息进入原聊天链路，保留当前会话和历史，回首页不清空会话。刷新、授权回跳、重新登录和开关回退均纳入验收。

06 · 设备卡及设备列表

固定展示离焦眼镜、安全红光、照明设备、远像设备四类，类型按业务标识映射，不能写死数据库 ID。未绑定也保留设备卡与扫码绑定入口，横滑规则和样式沿用原型。绑定状态按当前所选孩子显示，同类多台展示数量并可进入设备明细，不覆盖或隐藏其他 SN。绑定设备页不放设备图片。每台明细展示后台维护的设备名称、类型、SN、孩子、绑定时间、绑定时门店及状态；设备名称更新后，当前绑定列表同步使用维护后的名称。

07 · 设备扫码确认流程

智脑内先选孩子，再扫描设备码；扫码也可从已有扫一扫入口进入，进入后确认所选孩子。识别设备码后由服务端解析，显示设备名称、SN、孩子和门店信息，用户确认后才提交绑定。取消或解析失败不产生有效绑定。展示门店、家长和设备不同二维码类型，不把机构码或品牌码当设备码，也不把普通外部网页任意执行。现有机构/家长互扫码流程继续使用。

08 · 异常与解绑

自己重复扫描已绑定设备：返回现有记录，不刷新首次绑定时间、不重复生成记录；其他账号已绑定：提示联系平台处理，不泄露对方身份；无效、停用、删除或无法识别的码：说明原因并允许重扫；没有孩子：引导先添加；孩子不是当前账号所有：拒绝；提交失败：允许重试并防重复。一台设备同一时刻只绑定一个孩子，换孩子先解绑再绑定。并发争抢由服务端事务及唯一约束处理。保留家长自助解绑及平台处理入口，解绑后历史可查。

09 · 门店、孩子与达人归属

复用门店/家长互扫绑定功能及现有转店权限。一个家长可有多孩子，各孩子可由不同门店服务。账号来源达人保持原归属，服务门店根据当前孩子确定，绑定时门店作为历史快照保留；设备下放门店独立展示。绑定不把家长账号移到门店，不预先给 SN 指定达人。设备二维码不自动证明购买成交，相关记录用于双方对账，不新增金额计算或自动打款。

10 · 子席位与对账明细

在原子席位管理中补充门店、有效设备数、最近绑定 SN 和最近设备绑定时间，展开逐台设备明细。明细及导出按一条绑定记录一行：家长、孩子、账号来源达人、当前服务门店、绑定时门店、设备下放门店、设备类型、维护名称、SN、扫码时间、绑定时间、解绑时间及状态。可按家长、门店、SN、状态和时间筛选。扫码时间与确认绑定时间分开，取消或失败的扫码不得算已绑定；未绑定扫描的审计信息不出现在有效设备汇总中。现有微信绑定时间与登录终端字段不复用为实物设备字段。

11 · 达人、门店与平台权限

达人只能查询自身来源家长对应的设备和门店记录；门店只能查询其已获授权的服务关系及相关设备记录，包括由其他达人开通的家长。平台按既有管理员权限处理。新增查询和导出均做服务端授权，不能直接开放平台管理接口或移除租户条件。转店后门店权限按既有规则处理，历史对账可见范围须在实施前确定，不因当前服务关系改变而任意暴露孩子档案。

12 · 数据与迁移前置核验

设备绑定增加孩子关联与扫码时间需求，保留原家长账号、来源机构和绑定门店快照。写迁移前先核验 test 与生产真实绑定总量、现有非空值及当前 schema；不能沿用旧稿“绑定 0 条、无需迁移”的历史结论。有历史记录时制定明确回填办法；无法可靠推断孩子或扫码时间的历史记录标记待补全，禁止编造时间或归属。新列非空计数、约束及解绑历史在真实数据库中验证。

13 · 分批拼装与验收

第一批：首页开关、两端完整复刻、真实数据接入及全部未开通状态；第二批：家长扫码、确认、绑定、设备列表、解绑与异常；第三批：子席位字段、达人／门店查询、筛选与导出。第二、三批均完成才具备设备对账闭环。后续按模块补打卡、统计汇总、复查提醒、消息和首页解读，不重新排版。每批通过后再接下一批；本方案不更新任何开发 Phase 完成状态。

14 · 实施前需定的业务规则

待确认 A：多孩子、多门店时：首页品牌与开关按账号来源机构，还是按当前孩子服务门店？现有逻辑以账号来源机构为基础。待确认 B：新版首页开启时关闭头图，是禁止关闭还是连带关闭新版首页？建议禁止关闭并明确提示；没有可用图片时保留现有品牌文字头部。待确认 C：设备下放门店与当前孩子服务门店不一致时，允许分别记录还是必须先完成转店？不得未经确认强制两者一致。待确认 D：门店汇总按孩子还是家长计数，以及转店后历史对账的授权范围。以上作为方案待定项，不擅自进入实现。

15 · 验收清单与本轮证据

视觉：与原型逐模块对照，检查默认页签、案例页签、设备横滑与完整占位状态；在 360、375、390、768、820 像素及相邻断点检查溢出。业务：真数据库、真服务、真请求、真浏览器，验证自己的孩子、越权、重复扫码、并发、转店、解绑、多人多设备和导出；品牌码、原子席位、原登录码及聊天语音链路做回归。本轮重新执行 18 维物理 grep，属于静态核验，不是业务测试通过。原型、v08 及 10 月 1 日稿已读取；v09 公网返回 401，只核对本地副本，不声称线上版一致。方案文件日期为 2026-10-03。

家长端+门店端新首页·修订方案图

2026-10-03 | 除已沟通调整外,原型 1:1 复刻 | 缺少功能完整预留,速快拼装
首期未绑定状态,已有数据区保留原型样例用于排版,预留区不显示业务假数



原型结构完整保留

家长端 P2 + 门店端 S1

1:1 复制

沿用原型布局、颜色、字体、图标、间距、卡片及模块顺序。

已有能力接真实数据

孩子。检查。趋势。互绑与旅工具入口连接接入。图中样
例仅演示排版。

未实现的模块保留

原卡片不斷；統計顯示橫線，保留位置和高度，后統一橫
換補齊。

设备卡按沟通调整

四类未绑定也展示；按读子切换；扫码后确认；绑定页不要图片。

旧版与聊天保留

同一机构开关控制两端。沿用原登录、聊天入口和当前会话。

图是方案，不是上线结果

截图中的品牌、孩子、检查值是原型排版示例；生产页面使用真数据或空状态。

门店第二页签

“案例展示”页面完整保留，实施时单独验收；本图展示默认“我的”页面。

下一批补功能

打卡 → 记录汇总 → 复盘 → 消息 → 首页解读。顺序可按实际需要调整。

后续闭环·扫码绑定 → 子席位 → 双方对账

新增设备码与原品牌码、机构码、家长码分别识别，设备 SN 不预先指定达人。

01 家长智障内

选孩子 → 扫设备码

没有孩子先添加
识别设备码后读取名称。SN
无效码。取消不写有效绑定

确认绑定设备

换子：伟思源（示例）
名称：设备管理维护的名称
SN：服务端解析得到的设备 SN
门店：服务端校验结果

取消 输入地址

02 怪孩子展州

我的设备·不放图片

同类多台可展开，不能隐藏 SN
切换孩子切换设备
换孩子先解绑，保留历史

设备名称 · SN

绑定孩子 | 绑定门店
绑定时间 | 当前状态
查看详情 解绑设备

重复扫描自己设备返回原记录
他人已绑定设备请系平台

03 达人与门店

子席位查询与导出

家长 → 门店 → 设备 → SN
来源人不随服务门店改变
当前店与绑定时店分别保留

一条绑定记录一行

家长/孩子/来跟达人
设备名称/类型/SN
扫码/绑定/解绑时间
当前店/绑定时店/下放店

按授权筛选与导出用于对账
不自动认定成交或计算打款

开发顺序 ① 两端完整首页+开关+占位 → ② 扫码、确认、设备明细、解绑 → ③ 子席位查询、权限与导出

实施前需定：品牌与开关归属、关闭头图规则、门店不一致时处理、汇总人数口径及特店后对账可见范围，详见配套方案。